

Návod k použití

CZ

Pistolová páječka SC-109 v blistru, 100W

4730170-01



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Pistolová páječka pro všestranné použití v elektrotechnice a dílně.

PRACOVNÍ POSTUP

1. Zasuňte vidlici do zásuvky.
2. Uchopte pevně rukojeť.
3. Stlačte spínač - rozsvítí se žárovka.
4. K zahřátí smyčky stačí doba cca 3-5 vteřin (pozor: teplota až 500 °C).
5. Spínač po skončení práce uvolněte - pájejte maximálně 12 vteřin, poté je nutné nechat páječku minimálně 48 vteřin vychladnout.

UPOZORNĚNÍ

Doba stisknutí vypínače řídí teplotu smyčky (delší stisk = vyšší teplota). Během pájení nedržte spínač zbytečně dlouho. Po uvolnění spínače teplota rychle klesá, po opětovném stlačení rychle stoupá. Optimální kvalita pájeného spoje vyžaduje konstantní teplotu, příliš vysoká teplota může změnit vlastnosti pájky a snižuje životnost pájecí smyčky. Při pájení používejte pájecí pastu nebo kalafunu.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

- přístroj smí být používán výhradně ze sítě 230V/50Hz
- před zahájením práce zkontrolujte stav přístroje, zejména síťového přívodu a pájecí smyčky
- přístroj chraňte před vlhkem
- do přístroje nesmí vniknout nečistota ani cizí předměty
- opravy neprovádějte svépomocí
- pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte vidlici ze zásuvky

ÚDRŽBA

Pájecí smyčka je připevněna šroubovací svorkou usnadňující výměnu. Smyčku vyměňte vždy, když jeví známky opotřebení.

POSTUP PŘI VÝMĚNĚ SMYČKY

1. Povolte upevňovací svorky.
2. Opotřebovanou smyčku nahradte novou.
3. Svorky utáhněte.

Kód	4730170-01
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon	100 W
Průměr dříku pájecího oka	1,8 mm
Teplota smyčky	max. 500 °C
Třída ochrany	II
Hmotnost	650 g

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

Výrobce:

FK technics, spol. s r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/19_01