

BEZDRÁTOVÁ **WS310** KLÍČENKA

VYSÍLAČ K PŘIJÍMAČŮM ŘADY WS3xx
pro bezdrátové ovládání až 4 různých spotřebičů

**NAPÁJENÍ 2x1,5V
knoflíkové baterie**



**ČTYŘ-KANÁLOVÁ
KLÍČENKA**

**10TI KANÁLOVÝ
PŘIJÍMAČ WS304-10**



**PŘIJÍMAČ
NÁSTĚNNÝ
WS302**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto
prohlašujeme, že výrobek WS310 je shodě
se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
V Kuřimi 1.10.2008



**PŘIJÍMAČ
DO ZÁSUVKY
WS303**



**PŘIJÍMAČ POD
VYPÍNAČ
WS301**



**PŘIJÍMAČ PRO
ŽALUZIE
WS305**

BEZDRÁTOVÁ KLÍČENKA **WS310**

Uvedení WS310 do provozu:

- 1, Odšroubujeme 2 šroubky na zadní straně klíčenky (viz.obr.1).
- 2, Vložíme knoflíkové baterie 2x1,5V typ GP394 (při prvním použití odstraníme ochranný papírek u baterie) viz obr.2.
- 3, Stiskem tlačítka se začne vysílat kódovaný signál, který je vyhodnocen přijímačem. Pro uvedení do provozu je nutno kód klíčenky nahrát do paměti přijímače (viz. návod přijímače). Vysílání kódu signalizuje červená LED (viz obr.3).

ŠROUBKY
(pro odstranění zadního krytu)



Obr.1

UMÍSTĚNÍ BATERIE
(2x1.5V/ GP394)



Obr.2

ČERVENÁ LED
(signalizuje vyslání kódu)



Obr.3

OVLÁDACÍ
TLAČÍTKA

Příklady použití ve spojení s přijímači WS3xx: k ovládání čerpadel, osvětlení, garážových vrat, el.pohonů atd.

Seznam výrobků, pro které je možné WS310 použít naleznete na www.elbock.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	2x1,5 V, typ GP394 (uvnitř výrobku)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň kryti	IP44
Životnost baterie	až 2 roky
Pracovní teplota	0°C až 50°C

Záruční doba je 2 roky.
V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete WS310 na adresu distributora nebo výrobce.

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6

www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

