



# PH-SP3

## **Bezdrátový přijímač pro ovládání el.topných zařízení - DO ZÁSUVKY -**


- \_\_\_\_\_ ■ Ovládání elektrických topných systémů
- \_\_\_\_\_ ■ Podle požadované teploty spíná připojený el.spotřebič
- \_\_\_\_\_ ■ Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- \_\_\_\_\_ ■ Nadřazeným prvkem je řídicí jednotka PH-BSP
- \_\_\_\_\_ ■ Prvek systému PocketHome®

## MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU


PH-SP3 slouží pro spínání topného zařízení ve spojení s řídicí jednotkou PH-BSP.

1. zapojíme přijímač do el.sítě 230V/ 50 Hz
2. na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**)
4. na řídicí jednotce PH-BSP stiskneme tl." **Test** " v režimu **ACTIV** pro aktivaci spínacích prvků SP (viz str.11 návodu na PH-BSP)
5. při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**

obr.1



obr.2



### FUNKČNÍ TLAČÍTKO:

KRÁTKÉ STISKNUTÍ - pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s) - RESET

(vymázání kódu z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!**  
**Montáž musí být prováděna bez napětí!**

### INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		<b>BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ</b> = režim učení kódu <b>BLIKAJÍ SOUČASNĚ</b> = kód byl naučen <b>BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE</b> = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		<b>PORUCHA</b> (pokud do cca 6-ti hodin nepřejde žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/ 50 Hz
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek PH-SP3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 01.09.2008

ZÁRUČNÍ LIST	
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)	
číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
 Blanenská 1763  
 Kuřim 664 34  
 Tel./fax: +420 541 230 216  
 Technická podpora (do 14h)  
 Mobil: +420 724 001 633

[http:// www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

