

## 4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- PoE
- Vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



Specifikace

EAN 4250593440868

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.24 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.03 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm , úhel záběru H: 81°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, NAS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, ONVIF profil S G T, ARP, ICMP, Multicast, RTMP, P2P, GCI, NFS, Bonjour
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-40°C až 55°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	165 x 70 x 70 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.0 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální